

132F0020

Перетворювач частоти
FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXXXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
1,5 кВт / 2,0 к.с. Три фази
380–480 В змін. струму (E20) IP20 / Шасі
RFI Клас A1/B (довж. каб.)(C1)
(B) Гальмівний переривач
Без панелі місц. керування
Плати з покриттям Без опцій мережі
КОРПУС M2
Інші варіанти відповідно до Коду моделі



Код моделі: FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXXXXX

VLT® Micro Drive — привод для загального використання, який контролює роботу двигунів змінного струму потужністю до 22,0 кВт.

Інформація про продукт

Вага брутто 1.883 Kilogram

Вага нетто 1.517 Kilogram

Об'єм 4.558 Liter

EAN 5702427357563

Вигляд продукту (перемикач)	GLBL	Міжнародний (Стандарт)
Група продукції	FC-	VLT® Micro Drive FC-
Серія Micro Drive	051	51
Номинальна потужність	P1K5	1,5 кВт / 2,0 к.с.
Фаза	T	Три фази
Напруга в мережі	4	380–480 В змін. струму
Корпус	E20	(E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозавад	H3	RFI Клас A1/B (довж. каб.)(C1)
Гальмо + Безп. зупин	B	(B) Гальмівний переривач
LCP	X	Без панелі місц. керування
Покриття друкованої плати	C	Плати з покриттям
Опція мережі	X	Без опцій мережі
Адаптація A	X	(X) Стандартні кабельні входи
Адаптація B	X	Без адаптації
Версія ПЗ	SXXX	Остання версія std. ПЗ
Типорозмір	M2	КОРПУС M2
Типовий код деталі 1		FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXXXXX
Код моделі 01		FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXXXXX
Каталог продукції	NO_VIEW	Без огляду
STAT NO		60663
Calculated Gross Weight [kg]		1.9
Calculated Package Weight		0.3
Calculated Net Weight [kg]		1.6
ECCN EU	Y901	Y901
ECCN US	3A999.a	3A999.a