

Ficha técnica

Bombillo Led de Emergencia



Bombillo LED de Emergencia 9W

Bombillo LED de Emergencia recargable incorpora un sistema de respaldo de emergencia que se activa al ocurrir un corte del fluido eléctrico. Un detector advierte una pequeña corriente circulante a través del interruptor, activándose el suministro de DC al bombillo desde la fuente DC incorporada.

El Bombillo LED Recargable de 9W funciona todo el tiempo al 100% de su capacidad de iluminación, no posee sensor de movimiento.

Aplicaciones:

- Iluminación de emergencia en caso de fallo de la red eléctrica
- Puede utilizarse en viviendas, oficinas, centros comerciales, hospitales, restaurante, hoteles entre otros.



ESPECIFICACIONES

Modelo:	HYT-BL-9w
Voltaje	85-265V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	9W
Flujo luminoso	800LM
Cantidad de Chips	28pcs(2835)
Temperatura Iluminación	6000-6500K
IRC	70
Protección IP	IP20
Tiempo de trabajo	3H
Tiempo de carga	3-4H
Batería	3.2V/1.8Ah
Carcasa	PBT+PC
Base	E27
Certificación	CE, RoHS
Garantía	2 años

Color de Luz: Blanco frío.

Dimensiones(mm) : 143*65*65